



WIRELESS

# MCM-140

## Draadloos bedieningspaneel voor de PowerMax

De MCM-140 vereenvoudigt het bedieningsgemak en het gebruik van alle functies van de draadloze PowerMax beveiligingscentrale

Makkelijk te programmeren en eenvoudig in de bediening

Visuele statusindicatie door LED (rood/oranje/groen)

Verschillende buzzer geluiden afhankelijk van de uitgevoerde actie

Beschikt over verlichting van de toetsen

Vergroot het bedieningsgemak t.a.v. de PowerMax centrale

Dit eigentijds ontworpen en handzame paneel kan zowel als losse afstandsbediening dan wel als extra vast bedieningspaneel voor in huis, winkel of kantoor worden toegepast



**Visonic**<sup>®</sup>

*For a smart and secure lifestyle*



**RAS | AIS**



[www.rassecurity.com](http://www.rassecurity.com)  
[www.ais-security.be](http://www.ais-security.be)

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)  
[ais.contact@ais-security.be](mailto:ais.contact@ais-security.be)



## MCM-140 De draadloze PowerMax afstandsbediening

- Beschikt over een modern en handzaam ontworpen behuizing
- Verschillende codes voor elk apart commando
- Automatische supervisiemelding
- 3VDC lithium batterij met lange levensduur
- Automatische melding lage batterijspanning
- Inclusief montagebeugel voor bevestiging op muur of wand
- Conform de actuele Europese EN50130-4 standaards



WIRELESS

Naast de bestaande bediening via het geïntegreerde paneel op de PowerMax kan men tevens kiezen voor het draadloze MCM-140 bedieningspaneel. Makkelijk te programmeren en ideaal voor de bediening van de vele PowerMax functies vanaf elke plek in huis, winkel of kantoor.

De MCM-140 functies en commando's in relatie tot de bediening en de aansturing van X-10 apparatuur worden op dezelfde wijze geactiveerd zoals bij de PowerMax.

Gebruikmakend van de PowerCode en Code Secure technieken verstuurt de zender voor elk commando een aparte code. De MCM-140 kan tevens gebruikt worden in combinatie met andere draadloze PowerCode ontvangers.

De verlichting van de toetsen maakt zelfs bediening in het donker mogelijk. De kleurcode van de LED en het buzzer geluid bevestigen het specifieke commando van de gebruiker. Automatische supervisie meldingen worden

periodiek verstuurd ter controle van de aanwezigheid.

Met de compact gevormde MCM-140 kan de gebruiker het PowerMax systeem in- en uitschakelen en nood, brand of paniek meldingen doorgeven. Automatische doormelding van een lage batterijspanning vindt plaats, wanneer de 3VDC lithium batterij leeg dreigt te raken. De montagebeugel maakt bevestiging op elke gewenste plek, waar de MCM-140 vaak toegepast moet worden, mogelijk.

### SPECIFICATIES

**Verzonden ID types:** PowerCode en CodeSecure

**PowerCode:** voor aansturing X-10 functies, brand, noodtoestand en PGM uitgang

**CodeSecure:** voor in- en uitschakeling, Aux en paniefuncties

**Frequentie (MHz):** 868.95 MHz

**Batterij:** 3 VDC lithium batterij, CR123A

**Achtergrondverlichting:** selecteerbaar als aan of uit

**Afmetingen (H x B x D):** 127 x 70 x 24 mm

**Werktemperatuur:** 0°C tot 49°C

**Keuring:** EN 50130-4, 300220-3



**Visonic**®

*For a smart and secure lifestyle*



**RAS | AIS**



[www.rassecurity.com](http://www.rassecurity.com)  
[www.ais-security.be](http://www.ais-security.be)

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)  
[ais.contact@ais-security.be](mailto:ais.contact@ais-security.be)