

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## VIDEOPHONIE SERIE NEPTUNE

POSTE EXTERIEUR | CONNEXION  
RJ45

- ✓ qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg
- ✓ support technique local
- ✓ imbattable en service

- Résolution de 1.3 mégapixel
- Angle d'ouverture/angle de vision de 80°
- Vision nocture intégrée
- Compatible Smartphone avec notification push



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


### PC35CAM-MOD - module caméra modulaire (nécessaire)

Caméra	1.3 MP
Résistance au vandalisme	✓ IK07
Indice IP	IP54
Connexion réseau	RJ45
Alimentation	12VDC/1A ou via le switch POE spécial PC35SW6POE-KIT (pas de switch POE d'origine)




### PC35BUT3-MOD - module avec 3 boutons sonnette supplémentaires

Nombre de boutons sonnette suppl.	3
Résistance au vandalisme	✓ IK07
Indice IP	IP54
Connexion	En cascade via le câble livré avec le PC35FRONT2-MOD ou PC35FRONT3-MOD
Nombre de modules	Max. 2 par système modulaire



**PC35CARD-MOD - module avec lecteur de cartes Mifare**

Format carte	Mifare
Compatible avec cartes de type:	SY-CCA496-MF1-02   IMP-TMC912   AXM-MIFARE-CARDS cartes non fournies
Résistance au vandalisme	IK07
Indice IP	IP54
Connexion	En cascade via le câble livré avec le PC35FRONT2-MOD ou PC35FRONT3-MOD
Nombre de modules	Max. 1 par système modulaire

**PC35KEY-MOD - module avec clavier codeur**

Nombre de codes standard	1
Nombre de codes duress	1
Résistance au vandalisme	IK07
Indice IP	IP54
Connexion	En cascade via le câble livré avec le PC35FRONT2-MOD ou PC35FRONT3-MOD
Nombre de modules	Max. 1 par système modulaire



- \* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable
- \*\* Les messages push fonctionnent uniquement sur téléphone (Smartphone Android ou iPhone) et en combinaison de l'app payant DMSS PLUS - notifications push séparées par bouton vers différents téléphone ne sont pas possibles.
- \*\*\* Vous devez toujours par ensemble prévoir 1 PC35CAM-MOD + 1 boîtier apparent ou d'encastrement + 1 plaque frontale
- \*\*\*\* Le poste extérieur ne peut pas fonctionner en autonome, au moins 1 poste intérieur doit être prévu

## Accessoires

PC35OPB2-MOD boîtier apparent pour 2 modules	
PC35OPB3-MOD boîtier apparent pour 3 modules	
PC35INB2-MOD boîtier d'encastrement pour 2 modules	
PC35INB3-MOD boîtier d'encastrement pour 3 modules	
PC35FRONT2-MOD plaquette frontale pour 2 modules - les câbles nécessaires pour les interconnexions des modules sont aussi livrés	
C35FRONT3-MOD plaquette frontale pour 3 modules - les câbles nécessaires pour les interconnexions des modules sont aussi livrés	
PC35SW6POE-KIT -switch POE pour alimenter au max. 6 unités (combinaison de postes intérieurs et extérieurs) -2 ports supplémentaires pour intégrer le switch dans un réseau existant	
PC35MON3TG poste intérieur 7"	
PC35MON3TG10 poste intérieur 10"	
PC35ALIM12VDC adaptateur d'alimentation 12VDC/1A - à prévoir si vous n'utilisez pas le switch POE.	

**Votre installateur:**