



FCA-500-E-EU Conventionele Sokkel EOL



Voor installatie van FCP-500 Brandmelders.

Basisfuncties

De schroefklemmen garanderen bij de montage van de FCP-500 Brandmelder een veilige elektrische aansluiting via de klemcontacten.

De sokkels zijn voorzien van drie houders voor kabelverbindingen.

Technische specificaties

Verbindingen	Voeding (0 V, +V) Foutrelais (C, NC) Alarmrelais (NC, NO, C) C-punt Afscherming 2 schroefklemmen voor afsluitweerstand
Kabeldiameter	0,3 mm ² – 3,3 mm ²
Afmetingen (D x H)	145,6 x 63,5 x 370 mm
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Kleur behuizing	Signaalwit, RAL 9003
Gewicht (zonder / met verpakking)	200 g/280 g

Bestelinformatie

FCA-500-E-EU Conventionele Sokkel EOL **FCA-500-E-EU**
voor FCP-500 Series Brandmelders met geïntegreerde afsluitweerstand

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door