



# FLM-420-EOL2W-W Module LSN EOL



Le module EOL raccorde les tronçons ou dérivations LSN conformément à la norme EN 54-13.

Il détecte les défaillances de ligne LSN conformément à la norme EN 54-13 et les rapporte à la centrale incendie via LSN. Les rapports s'affichent sur le contrôleur de centrale.

## Certifications et accréditations

Région	Certification	
Allemagne	VdS	G 210008 FLM-420-EOL2W-W
Europe	CE	FLM-420-EOL2W-W
	CPD	0786-CPD-20927 FLM-420-EOL2W-W

## Schémas/Remarques

La norme DIN VDE 0833-2 impose les restrictions suivantes :

- Max. 32 détecteurs automatiques d'incendie dans un tronçon ou une dérivation LSN.
- Max. 10 déclencheurs manuels d'alarme incendie dans un tronçon ou une dérivation LSN.

## Composants inclus

Qté	Composants
1	FLM-420-EOL2W-W Module LSN EOL

## Spécifications techniques

### Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	15 Vcc à 33 Vcc
Consommation	< 1,5 mA

### Caractéristiques mécaniques

Matière du boîtier	ABS + PC
Couleur du boîtier	Blanc signal (RAL 9003)
Dimensions (Ø x P)	76 x 30 mm
Poids	50 g

### Conditions ambiantes

Température de fonctionnement admissible	-20 °C à +55 °C
Température de stockage admissible	-25 °C à 85 °C
Taux d'humidité relative admissible	< 96 %, sans condensation
Catégorie de protection suivant CEI 60529	IP 40

## Informations de commande

### FLM-420-EOL2W-W Module LSN EOL

Pour une terminaison des tronçons ou dériva-  
tions LSN conformément à la nor-  
me EN 54-13

### FLM-420-EOL2W-W

**France:**  
Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**  
Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**Represented by**