

Capture

Solutions de
SECURITE

WIZARD
TACTILE
CONNECTEE
TECNOLOGIE
FACILE
MODERNE
CLOUD



ICE Keypad touch
1 : 1 size



	CAPTURE 8	CAPTURE 16	CAPTURE32	CAPTURE 16 M	CAPTURE 32 M	CAPTURE 64 M	CAPTURE 128M
Zones	8 / 8	8 / 16	8 / 32	8 / 32	8 / 32	8 / 64	8 / 128
Entrée sabotage différenciée	1					1	
Bus RS485 Digital	1			2		2	
Nombre d' extensions	2	4	8			16	32
Nombre de groupes	4	4	8	4	8	8	
Types d'armements	3 par programmables groupe					3	
Nombre de scénarios	16	32	64	32	64	128	
Nombre d'utilisateurs	64					128	256
Nombre de Timers	16 / jour					32 / jour	
Mémoire des événements	512					2048	
Balancement des zones	NO / NC/ 1R / 2R					NO / NC/ 1R / 2R	
Nombre de Sorties	3 / 8	3 / 16	3 / 32	3 / 16	3 / 32	6 / 64	6 / 28
Sortie sirène séparée	1 x relais C - NC - NO					1 x relais C - NC - NO	
Type de zones	20					20	
Dimensions / type de batterie	305 x 95 x 275 / Batt. 7Ah			500 x 385 x 90 / Batt. 18Ah		500 x 385 x 90 / Batt. 18Ah	
Alimentation	1,2 A Transfo.			1,7 A Transfo.		1,7 A Transfo.	
Transmetteur digital intégré	Oui					Oui	
Numeros de téléphone	16					16	32
Protocoles de transmission	CONTACT ID / SIA I / II					Idem	
Fonctions Vocales	Vocal avec module DIGIVOC enfichable					Idem	
Modules Optionnels	GSM / GPRS / IP / WIFI					Idem	
Protocoles de transmission avec les modules optionnels	SMS avec XGSM / CONTACT ID IP / SIA IP / email avec EWEB / XGSM 485 PRO / KNX & MOD BUS avec EWEB & XGATE					Idem	
Interfaces de programmation	Claviers / USB / PSTN / GSM / IP					Idem	
INCERT	C-053-1243					C-053-1243	
EN 50131	Oui					Oui	
Nombre max de claviers	8					8	

Capture



AVS ELECTRONICS,
fabricant de systèmes de détection
d'intrusion depuis 1974 présente la
gamme **CAPTURE**

Une nouvelle gamme de centraux à microprocesseurs, avec une conception 100% italienne, et offrant une garantie de 3ans

Ce dépliant vous aidera à choisir la meilleure solution en fonction de vos besoins et répondra à la plupart de vos interrogations techniques et commerciales sur ce produit.

WIZARD interface

La nouvelle interface du logiciel XWIN intègre le mode de configuration rapide WinXart qui assure le paramétrage extrêmement rapide et facile des centrales XTREAM et CAPTURE.

Le logiciel XWIN permet la programmation et la configuration des centrales XTREAM et CAPTURE ainsi que le paramétrage des détecteurs extérieur OutSpider, One & BM-HP. En plus de l'interface « user friendly » bien connue, AVS Electronics a introduit une interface de programmation semi-assistée garantissant la maîtrise du produit en quelques minutes.

Quelle est la meilleure centrale pour vous ?

Sélectionnez votre centrale **selon vos besoins** :

nombre d'entrées de codes ou de sorties, toutes les centrales intègrent l'interface PSTN, vous pouvez choisir parmi les différentes **interfaces de communication** GSM-GPRS / IP & IP-WIFI

Interfaces de communication

Le capture intègre un PSTN. Il suffit de sélectionner la meilleure solution pour vous :

NOM D'INTERFACE	PSTN	DIGIVOC	XGSM	EWEB PLUS	EWEB WIFI
POINT D'INSTALLATION	Enfichable	Enfichable		Enfichable	
INTERFACE	PSTN	--	GSM/GPRS	IP LAN	WiFi
PROTOCOLES	CONTACT ID SIA /II	Vocal (320 messages préenregistrés + 40 messages libres	idem que PSTN + SMS + APP avec MYAVSALARM	CONTACT ID IP SIA IP XLINK (propriétaire) Emails APP avec MYAVSALARM KNX et MODBUS (avec XGATE module)	
programmation à distance	oui	message vocaux	oui	oui	
EXTRA!		disponibles sur • PSTN • GSM • A500 PLUS / ICE aide vocale aux claviers pour l'utilisateur	Peut aussi recevoir des commandes par SMS	Serveur web gratuit inclus pour gérer totalement votre installation sur plans via PC - smartphone - tablette - avec un simple browser (IE - Firefox - Chrome - Safari)	



Extensions filaires et sans fil

Besoin de plus d'entrées ou de sorties ? Avec ou sans fil ?
Avec ou sans alimentation intégrée ?

	INSTALLING POINT	TERMINAL NUMBER	TAMPER
C8	sur le bus RS485	8 (programmables comme entrée et sortie	1
XSAT WS 2	sur le bus RS485	32 entrées sans fil 8 sorties WI + 1 câblée	1
PWCTP/PWCPTN	sur le bus RS485	3 zones / 3 sorties / + Alim	1



Envie de contrôler votre maison ou votre bureau à distance ? Avec **My AVS alarme** c'est possible, cette solution est utilisable sur tous les smartphones avec **IOS** ou **Android**

Systeme d'exploitation	Android ios
CAPTURE compatibilité	EWEB PLUS, EWEB WIFI, XGSM
Caractéristiques	Armement /désarmement Commandes d'automatisation Gestion de zone Gestion de sortie Diagnostics Memoire des d'événements Gestion des scénarios Levée de doute video (CCTV)
VIDEO	Easy ONVIF et RTSP camera access
NOTIFICATION	Alarmes - Activations - Exclusions Armements / Désarmements Défauts
CONFIGURATION	Paramètres de configuration simplifiés pour Internet. Pas de routage de ports ! Connexion via l'AVS-CLOUD



free
download



Keypads



A500 - A500 Plus



A500 CARBON
A500 CARBON Plus



ICE

CLAVIERS	A500	A500 PLUS	ICE
INTERFACE	32 caractères + 7 led d'informations		4,3" TFT écran tactile résistif + LED d'information
Couleur de l'affichage	Blanc retro éclairé pour caractères Bleu rétro éclairé pour fond		
Couleur du boîtier	Blanc / Carbone		Blanc / Noir
Haut-parleur à aide vocale audio numérique via le RS485	-	Oui	Oui
WIZARD	-	Oui	Oui
Microphone pour l'écoute locale	-	Oui	Oui
Terminaux	2 entrées / sorties		2 entrées / sorties
Capteur de temperature	-	-	Oui
USB interface	-	-	Gestion, contrôle et programmation
lecteur Micro SD	-	-	Intégré
Consommation	70 mA		Stand by: 130 mA Max: 200 mA
Dimensions (LxHxP):	110 x 130 x 34 mm		128 x 90 x 16 mm

interface WIZARD

La nouvelle interface du logiciel XWIN intègre le mode de configuration rapide WinXart qui assure une configuration extrêmement rapide et facile des centrales XTREAM et CAPTURE.



	TOY C	TOY L	TOY T	BIP 2	BIP 2 PLUS
interface	A500 PLUS / ICE	A500 PLUS / ICE	A500 PLUS / ICE	XSAT WS 2	XSAT WS 2
Technologie	MIFARE ULTRALIGHT	MIFARE ULTRALIGHT	MIFARE ULTRALIGHT	wireless 868 Mhz	Bidirectional wireless 868 Mhz
Type	Standard ISO	Metal et cuir	plastique	-	-

BADGES & TELECOMMANDES



TOY T



TOY L



TOY C



BIP 2 / BIP 2 Plus



Le fabricant italien de sécurité

